

L-SENS



SPECIFICATIONS

230V	230V - 50/60Hz	CCT	4000K	IP	IP65
>	25.000 hours (L70)	CE		UGR	UGR<25
°C	0°C... +40°C	Class II		2 year warranty	
(oo)	Twilight and motion sensor (radar)				



Modèle	L-SENS Secours	L-SENS
Puissance	18W	18W
Lumens	1250lm	1250lm
Autonomie	min. 3 heures	-
Fonction de secours	ON/OFF via sensor	-
Batterie	Li-ion 3.7V 3.5Ah	-
Poids/Dimension	1.30Kg/330x99mm	1.20Kg/330x99mm
Sensor	Crépusc./Mouvem. (Radar)	Crépusc./Mouvem. (Radar)

Caractéristique du sensor

Zone de détection	16m x 6m
Sensibilité	10% / 50% / 75% / 100%
Temps de fonction	5s / 90s / 3min / 10min
Fonction corridor	0s / 30s / 10min / OFF
Crépusculaire du sensor	5lux / 15lux / 50lux / OFF
Hauteur / Température	6m max. / 0°C...40°C
Angle de détection	150° applique / 360° plafond

L'installation doit être effectuée par du personnel autorisé, travaillant toujours avec la tension secteur déconnectée.

1 - Percez 2 trous à une distance de 55 mm pour maintenir la plaque de montage ronde et insérez les bouchons en plastique.

2 - Raccordez les câbles réseau de l'installation au tuyau d'arrivée de l'équipement en suivant le schéma de raccordement.

3 - Placer la plaque de montage ronde sur les goujons.

4 - Insérez et serrez les 2 vis pour fixer la plaque de montage ronde.

5 - Placer le luminaire sur la plaque de montage ronde et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il y soit fixé.

6 - Enfin, alimentez l'installation en tension secteur et vérifiez que la LED verte du luminaire s'allume.

Il n'aura pas sa pleine autonomie avant 24 heures, puisque la batterie est fournie déchargée.

ON ↑ OFF		1	2	
	I	ON	ON	100%
	II	-	ON	75%
	III	ON	-	50%
	IV	-	-	25%

ON ↑ OFF		3	4	
	I	ON	ON	5s
	II	-	ON	30s
	III	ON	-	3min
	IV	-	-	10min

ON ↑ OFF		5	6	
	I	ON	ON	Disable
	II	-	ON	50Lux
	III	ON	-	15Lux
	IV	-	-	5Lux

ON ↑ OFF		7	8	
	I	ON	ON	0s
	II	-	ON	30s
	III	ON	-	10min
	IV	-	-	+∞

Zone de détection du sensor

La zone de détection du sensor peut se régler via les DIP switch 1 et 2

Temps de fonctionnement

Temps de fonctionnement à 100% après détection du sensor



Sensibilité crépusculaire du sensor

Sensibilité en fonction de la luminosité ambiante, OFF = en permanence

Fonction corridor

Temps auquel la lampe reste à 10% après le temps de fonctionnement

Configuration recommandé par LUMILUX



Standard

ECO 21 – veille à 10%

